4family – rejestracja i parowanie urządzenia nadzorowanego

- 1. Załóż konto w aplikacji 4family w smartfonie
 - Uruchom aplikację , kliknij Zarejestruj
 - Wprowadź nr telefonu, e-mail i hasło
 - Kliknij odnośnik 'tutaj' w celu odczytania Warunków Usługi 4family, następnie wróć do poprzedniego ekranu i zaznacz akceptację Warunków – szary tickbox
 - Powtórz procedurę z powyższego punktu do odczytania i zaakceptowania Regulaminu
 - Kliknij 'Zarejestruj' konto zostanie utworzone i zostaniesz przeniesiony do ekranu logowania – kliknij 'Zaloguj się'
- 2. Utwórz grupę
 - Kliknij 'Dodaj grupę'
 - Ustaw zdjęcie profilowe grupy oraz nazwę zatwierdź klikając 'Zapisz'
- 3. Aktywuj urządzenie nadzorowane myPhone Halo Q
 - Włóż aktywną kartę SIM oraz kartę pamięci
 - Uruchom urządzenie, przejdź do Menu > 4family
 - Zaakceptuj zgodę na dostęp do lokalizacji, zatwierdzając OK
 - Zaakceptuj Klauzulę Informacyjną zatwierdzając OK
 - Zaakceptuj zgodę na przetwarzanie danych zatwierdź OK
 - Zaakceptuj Regulamin zatwierdź OK
 - Zatwierdź informację o logowaniu do usługi 4family przyciskiem OK
 - W ciągu 1 minuty urządzenie uruchomi transmisję danych GPRS i rozpocznie synchronizację z serwerem Usługi
 - Przejdź do pkt. 4 i 5 w celu sfinalizowania synchronizacji urządzenia (Halo Q) z aplikacją
- **4.** Dodaj urządzenie nadzorowane do grupy 4family
 - W zakładce Grupy lub Czat wybierz utworzoną grupę
 - Kliknij okienko w prawym górnym rogu aplikacji

- Kliknij 'Paruj urządzenie', następnie wprowadź numer IMEI urządzenia nadzorowanego (nr IMEI sprawdzisz kodem *#06#, wprowadź kod na klawiaturze urządzenia)
- Wprowadź informacje dot. osoby nadzorowanej oraz zdjęcie następnie zatwierdź tworzenie profilu przyciskiem 'Gotowe'
- 5. Uruchom 4family w urządzeniu myPhone Halo Q
 - Synchronizacja urządzeń trwa ok. 1 minuty o aktywnej usłudze 4 family informuje ikona koniczynki
 - Uruchom aplikację 4family
 - Urządzenie zostało poprawnie zsynchronizowane i dodane do grupy